



ELS 060T Elcentral

För professionell inkoppling av extrautrustning i fordon

Bakgrund

Den vanligaste orsaken till elfel i ett fordon är undermålig och/eller felaktigt monterad extrautrustning. Sepab lanserade tidigt, den idag självklara principen, att elektrisk och elektronisk extrautrustning skall försörjas av ett parallellt elsystem.

Vad?

ELS 060T är en elcentral för fordon, lämplig vid byggnation av elsystem med maximalt 7 elförbrukare. T ex innerbelysning, roterande ljus, sidomarkeringar, extraljus m.m.

Hur?

ELS 060T är uppbyggd på kretskort med breda strömbanor för att klara de strömmar som centralen är säkrad för. Den har 7 utgångar som styrs av Mos-Fet transistorer, vilket gör att man kan ansluta denna på bilar med Can-bus utan att generera felkoder :

- 7 utgångar som kan belastas med max 55 watt. Vid behov av mer kan man koppla ihop 2 utgångar.
- Vattenskyddad med sköljskyddade kontakter och säkringshållare.

Egenskaper

- Kan belastas med maximalt 35 A
- Levereras komplett med separat säkringshållare, kontaktstycken och kabelskor
- Elcentralen är avsedd för fordon och är vattenskyddad för montering i motorrum eller i interiör
- Kan kompletteras med tid- och on/off reläer
- Används med fördel tillsammans med batterivakt eller batterifrånskiljare för 2-batteridrift
- Levereras packad i plastpåse med kopplingsschema



Artikelnummer:

ELS 060T Elcentral sats*
* Elcentral ELS 060 och satsen 060 (se bild ->)

Teknisk data:

Driftspänning:	12 Volt
Maximal belastning:	35 A 5x7 A (420W)
Tillslagsström:	2 mA
Tillslagsspänning:	4 volt
Mått:	90x60x30 mm

Vattenskyddad med sköljskyddade kontakter samt säkringshållare.



Detaljbild av 060, dvs säkringshållare och kontaktstycken

No mission is impossible. sepab.se